

# Multimètres

Auto  
RangeCAT III  
300 VData  
Hold

## PM51A Multimètre numérique avec Fréquence et Capacité

### Fonctions

- Mesure de tension AC/DC
- Mesure de résistance
- Test de diodes et de continuité acoustique
- Mesure de capacité et de fréquence

### Présentation

- Sélection de gamme automatique
- Mémoire de mesure intégrée (maintien de données)
- Cordons de mesure fixes
- Coupure automatique de l'alimentation

### Caractéristiques

- Multimètre numérique compact au format carte
- Affichage grand format à lecture facile

## Fiche technique

Affichage	LCD, 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> chiffres, 4000 points
Gammes de mesure	
Tension AC	0,001 V...600 V
Précision	±(2,0% mes. + 5 chiffres)
Gamme de fréquence	50 Hz...500 Hz
Tension DC	0,1 mV...600 V
Précision	±(1,0% mes. + 2 chiffres)
Résistance d'entrée	10 MΩ
Résistance	0,1 Ω...40 MΩ
Précision	±(1,5 % mes. + 6 chiffres)
Continuité	R < 65 Ω
Fréquence	5 Hz...1 MHz
Précision	±(0,5% mes. + 4 chiffres)
Capacité	0,1 nF...3000 μF
Précision	±(3,5 % mes. + 6 chiffres)
Degré de pollution	2
Catégorie de mesure	CAT III/300V, CAT II/600V
Certification de sécurité	EN 61010, IEC 61010
Alimentation	1 x pile 3 V, IEC CR2032
Dimensions	113 x 53 x 10 mm
Poids	environ 78 g (avec piles)

## Equipements fournis

- 1 x PM51A
- 1 x 3 V pile, IEC CR2032
- 1 x manuel d'utilisation



## Accessoires:

- Carrying case VC3A

## Informations pour commander

Référence	Identifiant Oracle
PM51A	2727700
VC3A	3099130