Solution de nettoyage Quick Clean™

Présentation

Une étude a montré que plus de 85 % des problèmes de fibres optiques rencontrés dans les centres de données, les campus et les autres environnements d'entreprise ou télécoms sont provoqués par des connecteurs ou des extrémités contaminés.

Avec les outils de nettoyage Quick Clean™ de Fluke Networks, il est possible d'enlever facilement les contaminants nocifs d'un grand nombre de types de connecteurs. Même sans formation, les techniciens sur site et les installateurs de fibres optiques peuvent enlever d'une simple insertion et pression les résidus, les débris et la poussière qui peuvent affecter les performances du réseau. Ces outils de nettoyage accompagnent parfaitement les stylos, cubes et kits de nettoyage de Fluke Networks pour tous les environnements de fibres optiques.

La gamme d'outils de nettoyage Quick Cleaner est spécialement conçue pour proposer une solution rentable adaptée à la plupart des extrémités et connecteurs de cloison, y compris les connecteurs MPO/MTP.

Les outils de nettoyage mécaniques Quick Clean de Fluke Networks sont conçus pour nettoyer les extrémités des connecteurs de fibres optiques sur les câbles de raccordement ou dans les adaptateurs ou les panneaux de raccordement. Ces outils de nettoyage Quick Clean sont moulés en matière antistatique et utilisent une toute nouvelle fibre de nettoyage à sec qui procède à un balayage délicat et enlève du connecteur tout contaminant nocif sans en endommager l'extrémité. Ces outils sont particulièrement efficaces lorsqu'il s'agit d'enlever des contaminants lors de l'installation de fibres optiques comprenant les éléments suivants :

© 2026 Fluke Networks | www.flukenetworks.com

- Poussières de routes (ISO 12103-1)
- Résidus de sébum
- Résidus d’eau salée
- Résidus d’alcool
- Résidus végétaux
- Peluches de séchoir graphite
- Lotions pour les mains
- Résidus d’eau distillée

Nettoyants Quick Clean 1,25 mm et 2,5 mm

L’outil de nettoyage Quick Clean 1,25 mm est conçu pour nettoyer les connecteurs LC, LC sécurisés avec détrompeur et MU tandis que l’outil de nettoyage 2,5 mm est conçu pour nettoyer les connecteurs SC, ST, FC et E2000 avec des embouts polis UPC ou APC. Contrairement aux outils de nettoyage traditionnels à écouvillon qui reposent sur la technique de l’utilisateur, les outils de nettoyage Quick Clean permettent un nettoyage constant et homogène à chaque fois. The user can easily engage the cleaner using a simple push motion and the user will hear a "click" sound when the process is completed.

Fonctionnalités :

- Simple pression pour engager l’outil
- Clic sonore indiquant à l’utilisateur que l’outil est entièrement engagé
- Nettoie plus de 525 extrémités par unité
- Rallonge de 208 mm pour les connecteurs difficiles d’accès
- Résiste aux chocs (plus de 250 N)
- Résiste aux impacts (chutes de plus de 1,5 m)

Solution de nettoyage la plus pratique pour 85 % des problèmes de performances des réseaux à fibres optiques



Quick Clean Cleaner Tools - 2.5 mm, 1.25 mm and MPO

Outil de nettoyage Quick Clean LC Duplex

L'outil de nettoyage Quick Clean de 1,25 mm est conçu pour nettoyer les connecteurs LC duplex dotés d'embouts polis soit UPC soit APC en un seul clic. Contrairement aux outils de nettoyage traditionnels à écouvillon qui reposent sur la technique de l'utilisateur, les outils de nettoyage Quick Clean permettent un nettoyage constant et homogène à chaque fois. The user can easily engage the cleaner using a simple push motion and the user will hear a "click" sound when the process is completed.

Fonctionnalités :

- Simple pression pour engager l'outil
- Clic sonore indiquant à l'utilisateur que l'outil est entièrement engagé
- Nettoyer plus de 525 connecteurs duplex (1050 extrémités) par unité
- Résiste aux chocs (plus de 250 N)
- Résiste aux impacts (chutes de plus de 1,5 m)
- Solution de nettoyage la plus pratique pour 85 % des problèmes de performances des réseaux à fibres optiques

Outil de nettoyage Quick Clean MDC

L'outil de nettoyage Quick Clean de 1,25 mm est conçu pour nettoyer des connecteurs MDC dotés d'embouts polis soit UPC ou APC en un seul clic. Contrairement aux outils de nettoyage traditionnels à écouvillon qui reposent sur la technique de l'utilisateur, les outils de nettoyage Quick Clean permettent un nettoyage constant et homogène à chaque fois. The user can easily engage the cleaner using a simple push motion and the user will hear a "click" sound when the process is completed.

Fonctionnalités :

- Simple pression pour engager l'outil
- Clic sonore indiquant à l'utilisateur que l'outil est entièrement engagé
- Nettoie plus de 525 connecteurs (1050 extrémités) par unité
- Résiste aux chocs (plus de 250 N)
- Résiste aux impacts (chutes de plus de 1,5 m)
- Solution de nettoyage la plus pratique pour 85 % des problèmes de performances des réseaux à fibres optiques

Outil de nettoyage Quick Clean MPO/MMC

Les outils de nettoyage MPO et MMC sont conçus pour nettoyer les baies de fibre optique sur les connecteurs basés sur MPO/MTP® et MMC. Ces outils peuvent nettoyer des systèmes de connecteurs chargés dans un adaptateur de cloison et sur des faisceaux de câbles non couplés. Les outils de nettoyage Quick Clean MPO/MMC permettent de nettoyer le panneau de brassage femelle (sans broche de guidage) et mâle (avec broche de guidage en acier). L'outil est également adapté aux embouts MT plats polis multimode et infléchi de 8 ˚ monomode.

Fonctionnalités :

- Simple engagement par cadran facile à utiliser
- Clic sonore indiquant à l'opérateur que le nettoyage est terminé
- Nettoie plus de 600 extrémités par unité
- Nettoie l'embout MT mâle et femelle
- La buse est équipée d'un détrompeur pour assurer la précision de l'alignement de l'extrémité de nettoyage avec la fibre ordonnée en diagramme
- Le bouchon d'alignement s'ouvre pour pouvoir nettoyer les connecteurs non couplés

Informations de commande : produits de nettoyage Quick Clean

QuickClean-1.25-5P

Nettoyant Quick Clean fibre optique 1,25 mm, LC et MU, paquet de 5



QuickClean-1.25-1P

Nettoyant Quick Clean fibre optique 1,25 mm, LC et MU, unité



QuickClean-2.5-5P

Nettoyant Quick Clean fibre optique 2,5 mm - SC, ST, FC, E2000, paquet de 5



QuickClean-2.5-1P

Nettoyant Quick Clean fibre optique 2,5 mm - SC, ST, FC, E2000, unité



QC-LC-Duplex-5P

Outil de nettoyage QuickClean pour connecteurs LC Duplex, lot de cinq



QC-LC-Duplex-1P

Outil de nettoyage QuickClean pour connecteurs LC Duplex, lot de un



QC-MDC-5P

Outil de nettoyage QuickClean pour connecteurs MDC, lot de cinq



QC-MDC-1P

Outil de nettoyage QuickClean pour connecteurs MDC, lot de un



QuickClean-MPO-5P

Nettoyant Quick Clean fibre optique MPO, paquet de 5



QuickClean-MPO-1P

Nettoyant Quick Clean fibre optique MPO, unité



QC-MMC-12-24-5P

Outil de nettoyage QuickClean pour connecteurs MMC 12-24, lot de cinq



QC-MMC-12-24-1P

Outil de nettoyage QuickClean pour connecteurs MMC 12-24, lot de un



QC-MMC-16-5P

Outil de nettoyage QuickClean pour connecteurs MMC 16, lot de cinq



QC-MMC-16-1P

Outil de nettoyage QuickClean pour connecteurs MMC 16, lot de un



NFC-KIT-CASE

Kit de nettoyage de fibre optique amélioré : comprend un nettoyant Quick Clean de 1,25 mm, un nettoyant Quick Clean de 2,5 mm, un nettoyant Quick Clean pour port MPO, un stylo à solvant, un cube de nettoyage et une sacoche.



NFC-KIT-BOX

Kit de nettoyage de fibres optiques : inclut un cube de nettoyage avec lingettes, cinq cartes avec zones de nettoyage étanches, stylo de nettoyage et écouvillons de nettoyage de port de 2,5 mm.



TYPE DE CONNECTEUR	QUICKCLEAN-1.25	QUICKCLEAN-2.5	QUICKCLEA
SC		✓	
ST		✓	
FC		✓	
LC	✓		
MU	✓		
MPO/MTP			✓
E2000		✓	
Nombre total de nettoyages par unité	2500	2500	3000

**Remarque 1 : NFC-KIT-CASE comprend un cube de nettoyage, 10 cartes de nettoyage, un stylo de nettoyage et des écouvillons de nettoyage 1,25 et 2,5 mm.*

***Remarque 2 : NFC-KIT-BOX comprend un cube de nettoyage, 5 cartes de nettoyage, un stylo de nettoyage et des écouvillons de nettoyage de 2,5 mm.*

MTP® est une marque déposée d'US Conec Ltd.

© 2026 Fluke Networks | www.flukenetworks.com